



At the heart of the image

# Nikon-Blitzgerät SB-5000

## Produktabbildung



## Zubehör im Lieferumfang



Standfuß AS-22



Tasche SS-5000



Kunstlichtfilter  
SZ-4TN



Leuchtstofflampenfilter  
SZ-4FL

Nikon-Diffusor SW-15H

Zubehörtasche

## Verkaufsstart

wird kurzfristig  
bekannt gegeben

## Artikelnummer, EAN-Code

FSA04301  
018208950140



## I AM YOUR LIGHT

Nikon stellt sein erstes Blitzgerät mit Slavefunktion via Funkfernsteuerung vor. Es ist schnell, zuverlässig, flexibel und kompakt und somit das ideale Werkzeug für Profifotografen, die in schwierigen Situationen komplexe Blitz-Setups realisieren wollen – auf der Kamera und entfesselt. Und für Profis, die Geschwindigkeit brauchen, ermöglicht das neue, integrierte Kühlsystem mehr als 100 Auslösungen mit voller Leistung in schneller Folge.

### Feature-Highlights:

**Kontrolle in anspruchsvollen Situationen:** Top-Leistung für den professionellen Einsatz am Set, bei Reportagen und im Studio.

**Erstes Nikon-Blitzgerät mit Funkfernsteuerung:** Vollumfassende Unterstützung des Nikon Creative Lighting System per Funk. Ermöglicht die Fernauslösung eines oder mehrerer Blitzgeräte mit D5/D500, Funkfernsteuerung WR-R10 und Adapter WR-A100.

**Kompatibel zum »klassischen« Advanced Wireless Lighting:** Auch die Fernauslösung durch optische Signale, wie sie in älteren Nikon-Blitzgeräten zum Einsatz kommt, wird unterstützt, sodass das SB-5000 in Multiblitz-Lösungen mit bereits vorhandenen Nikon-Blitzgeräten als Master- oder Slave-Blitzgerät eingebunden werden kann.

**Neues Kühlsystem:** Als erstes Aufsteckblitzgerät überhaupt verfügt das SB-5000 über ein integriertes Kühlsystem, das die Anzahl der möglichen Auslösungen in schneller Folge erhöht und unnötige Pausen verhindert. Mehr als 100 Auslösungen in voller Leistung in Folge sind möglich.

**Professionelle Features:** Das SB-5000 bietet eine Leitzahl von 34,5 (m bei ISO 100, FX, Reflektorposition 35 mm, Ausleuchtungsprofil »Standard«) einen großen FX-Zoombereich von 24–200 mm (14 mm mit integrierter Weitwinkelstreuscheibe) und drei Ausleuchtungsprofile.

**Kompakte Form, übersichtliche Bedienung:** Das kompakte Blitzgerät wiegt nur 420 g. Das übersichtliche Bedienfeld und das große Display sorgen für eine einfache Handhabung und gute Ablesbarkeit der Informationen. Der Reflektorkopf kann um 7° nach unten, um 90° nach oben und um je 180° nach links und rechts geneigt und gedreht werden.

**Blitzgerät**

|  |   |
|--|---|
| Leitzahl (m, bezogen auf ISO 100)              | 34,5 (bei 35 mm); 55 (bei 200 mm) (FX-Format, Ausleuchtungsprofil »Standard«)   |
| Leistung                                       | 1/1 bis 1/256 (in Schritten von 1/3 LW, manueller Modus)  |
| Zoomreflektor                                  | Abdeckung des Bildwinkels einer Objektivbrennweite von 24 bis 200 mm, 14 mm mit Weitwinkel-Streuscheibe (bei FX-Format, Ausleuchtungsprofil »Standard«)   |
| Blitzsteuerung                                 | i-TTL, AA-Blitzautomatik; A-Blitzautomatik, manuelle Blitzsteuerung mit Distanzvorgabe, manuelle Blitzsteuerung, Stroboskopblitz  |
| Weitere Funktionen                             | Testblitz, Messblitze, AF-Hilfslicht für Mehrfeldautofokus, Einstelllicht   |
| Aufnahmefunktionen (Einstellung an der Kamera) | Automatische FP-Kurzzeitsynchronisation, Blitzbelichtungsspeicher, Langzeitsynchronisation, Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Belichtungskorrektur |
| Indirektes Blitzen                             | Der Blitzreflektor kann bis zu $-7^\circ$ nach unten oder bis zu $90^\circ$ nach oben geneigt und um $180^\circ$ nach links und rechts gedreht werden   |
| Anzahl der Blitze                              | 150 oder mehr (Alkaline-Batterien)/190 oder mehr (Ni-MH-Akkus)  |
| Mindestladezeit                                | Ca. 2,6 s (Alkaline-Batterien)/ca. 1,8 s (Ni-MH-Akkus)  |
| AF-Hilfslicht                                  | Deckt den Brennweitenbereich von 24 bis 135 mm ab   |
| Funktionen für Multiblitzsystem                | Advanced Wireless Lighting: AWL mit Funksteuerung (Master + sechs Gruppen; Funkfernsteuerung WR-R10 erforderlich)/AWL mit optischer Steuerung (Master + drei Gruppen)                                   |
| Integrierte Blitzgerätesteuerung               | Kompatibel (Blitzgeräteeinstellung via Kameramenü/Camera Control Pro 2)   |
| Farbfilter                                     | Externer Filter, automatische Erkennung verfügbar   |
| Stromversorgung                                | Vier Mignon-Akkus/-Batterien (Größe AA; Alkaline oder Ni-MH), Hochleistungs-Batterieteil SD-9   |
| Abmessungen (H x B x T)                        | Ca. 137 x 73 x 103,5 mm   |
| Gewicht  | Ca. 420 g (nur Gehäuse)   |
| Mitgeliefertes Zubehör                         | Standfuß AS-22, Nikon-Diffusor SW-15H, Leuchtstofflampenfilter SZ-4FL, Kunstlichtfilter SZ-4TN, Tasche SS-5000, Zubehörtasche   |

